



SET-2

Manuel Utilisateur

012020V3



Olaqin S.A.S.
Société au capital de 10 426 643€
15 rue Pagès 92150 Suresnes France / 852 722 750 R.C.S. Nanterre
Tél. +33 (0)1 46 25 80 80 - Fax +33 (0)1 46 25 80 20
www.olaqin.fr

Table des matières

1 Généralités.....	3
2 Consignes de sécurité	4
2_1 Installation du SET-2	4
2_2 Utilisation du SET-2.....	5
3 Présentation du SET-2	6
3_1 Description de la solution	6
3_2 Caractéristiques physiques	7
4 Utilisation du SET-2	9
4_1 Première utilisation.....	9
4_2 Définition du clavier	10
4_3 Paramétrage du terminal.....	10
5 Annexe	12

1. Généralités

SET-2 est la solution parfaitement adaptée aux besoins de facturation en cabinet. Elle permet la lecture des cartes Santé (cartes Vitale et CPS) ainsi que la signature des Feuilles de Soins Électroniques (FSE). Basé sur une technologie 32-bit, SET-2 permet la signature des Feuilles de Soins Électroniques (FSE) en un temps record. Respectueux des contraintes d'utilisation en mode connecté, il optimise les temps de transactions et limite ainsi l'attente.

Ce terminal, homologué suivant les dernières versions du référentiel du GIE SESAM-Vitale, trouve facilement sa place sur le bureau.

L'insertion et le retrait de la carte Vitale sont facilités par l'inclinaison de la fente supérieure. Son poids et ses quatre points anti-dérapants contribuent à son adhérence quelle que soit la surface.

La carte du professionnel de Santé (CPS) s'insère intégralement dans la fente frontale pour un usage en toute sécurité.

Veillez à suivre les consignes de mise en service pour profiter du SET-2 dans les meilleures conditions.

2. Consignes de sécurité

De la parfaite observation des consignes de sécurité de ce mode d'emploi dépend la sécurité des utilisateurs, la protection des appareils et celle de l'environnement ainsi que la garantie et la responsabilité d'Olaqin sur le bon fonctionnement du terminal SET-2.

Seuls les accessoires Olaqin qui sont précisés dans ce manuel et qui ont été testés avec cet équipement peuvent être utilisés.

SET-2 a été conçu, testé et n'est conforme aux réglementations que lorsqu'il est utilisé avec le câble USB fourni avec celui-ci.

2.1. Installation du SET-2

- N'utilisez pas l'appareil dans un environnement humide et protégez-le de toute projection d'eau. Protégez le terminal contre les températures extrêmes et les surexpositions au soleil.
- Placez le terminal loin des radiateurs et toute autre source de chaleur importante.
- Si vous raccordez le terminal à un Hub USB pour le connecter à votre poste de travail, assurez-vous que ce dernier soit bien certifié USB.

2.2. Utilisation du SET-2

- Débranchez votre appareil avant de le nettoyer. Nettoyez votre terminal avec un tissu doux. N'utilisez pas de liquide ni d'aérosols nettoyants, ceux-ci peuvent contenir des substances inflammables.
- Si le terminal est mouillé, soyez très prudent et débranchez le câble USB du poste de travail sans trop attendre. Laissez sécher votre terminal durant au moins 24h à température ambiante, dans un endroit sec. Ne recourez pas à un moyen de séchage artificiel, tel un sèche-cheveux pour accélérer le séchage.
- N'insérez pas d'objets autres que des cartes de professionnel de santé, des cartes Vitale dans les interfaces cartes proposées sur le terminal.
- Ne laissez pas de liquide s'infiltrer dans les interfaces cartes.
- N'utilisez pas d'objets pointus sur le terminal.
- Ne démontez pas le terminal.
- Pour tout mauvais fonctionnement, ne pas intervenir sur le terminal, contactez le SAV d'Olaqin.
- Seuls Olaqin Healthcare/e-ID ou ses sous-traitants ont la capacité d'intervenir sur le SET-2.



Les incidents de sécurité ayant pour cause la détérioration matérielle du terminal (choc violent, démontage du terminal...) pourront conduire à la mise hors service du terminal avec l'affichage d'un message à l'écran :

« L'intégrité du lecteur est corrompue. Contactez votre revendeur »

Conseil

Conservez la boîte du SET-2, elle pourra vous servir si vous avez besoin de renvoyer le produit.

3. Présentation du SET-2

3.1. Description de la solution

Le SET-2 est une solution qui permet :

- La lecture des cartes Santé,
- La signature et mise en lot des Feuilles de Soins Électroniques et Demandes de Remboursement Électroniques.



Le SET-2 est homologué par le GIE SESAM-Vitale selon le référentiel Terminal Lecteur 4.0. Cette nouvelle génération de terminaux permet de le connecter au Logiciel du Professionnel de Santé agréé selon deux modes de communication USB :

- **Mode PSS** pour s'interfacer au GALSS (mode recommandé)
- **Mode PC/SC** pour s'interfacer directement au gestionnaire de ressources PC/SC du poste de travail (mode compatible avec les logiciels agréés compatibles PC/SC).

La boîte contient :

- Un terminal SET-2,
- Un câble USB,
- Une note d'information.

3.2. Caractéristiques physiques

Écran

Le SET-2 offre un écran graphique offrant une lisibilité optimale pour le besoin de facturation SESAM-Vitale.

Clavier

Le terminal propose un clavier de 21 touches permettant l'accès aux paramètres et une navigation simplifiée.

Interfaces cartes

Le terminal permet l'insertion complète de la Carte de Professionnel de Santé dans la fente frontale située sous le clavier du terminal afin de limiter au maximum la visibilité de la carte par un tiers.

Une interface carte à insertion partielle au-dessus du SET-2 permet la lecture de la carte patient.

Connectique USB

Le SET-2 est équipé d'une prise USB afin d'être alimenté et de permettre la communication avec un poste de travail. Des gouttières situées sous le terminal permettent l'insertion du câble USB fourni afin d'éviter tout encombrement sur l'espace de travail.

Environnement

Température de stockage	de -10°C à 60°C
Température de fonctionnement	de 5°C à 40°C
Humidité non condensée (Max.)	85%

Réglementation

CE Ce produit tel qu'il est délivré avec ses accessoires, répond aux exigences essentielles des directives européennes relatives aux équipements de radiocommunication et terminaux de télécommunication. Le marquage CE est une marque de conformité obligatoire pour les produits vendus dans la Communauté Européenne.

Toute modification apportée au SET-2 ou à l'un de ses accessoires sans l'accord d'Olaqin entraîne un risque de non-conformité à une ou plusieurs des exigences de réglementations mentionnées précédemment.

Recyclage du produit



Dans le cadre de la Directive DEEE, Le SET-2 ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers, ni au feu. Ce produit doit être mis au rebut dans un centre de dépôt spécialisé pour un recyclage approprié et responsable. Ce produit contient une pile lithium. En veillant à recycler ce produit de façon responsable, vous favoriserez la réutilisation durable des ressources matérielles.

4. Utilisation du SET-2

4.1. Première utilisation

Le SET-2 a été conçu pour vous permettre une installation simple et rapide.

Une fois le terminal correctement déballé et positionné, il suffit de le connecter au poste de travail afin qu'il puisse communiquer avec un logiciel de facturation agréé SESAM-Vitale.

Le câble USB coudé fourni avec SET-2 peut s'insérer dans les gouttières situées sous le terminal. Ainsi le câble ressort par l'arrière du boîtier et limite l'encombrement sur votre espace de travail.

Si votre poste de travail fonctionne sous Microsoft Windows, le pilote de SET-2 est disponible sur Windows Update et s'installe automatiquement au premier branchement. Si cette étape échoue, nous vous invitons à le télécharger depuis le site d'Olaqin à l'adresse suivante : <https://www.olaqin.fr/>

Sous MacOS, le terminal est reconnu automatiquement lorsqu'il est paramétré en mode PSS. Pour le mode PC/SC, le pilote est mis à disposition sur le site d'Olaqin à l'adresse citée plus haut.

Pour les environnements Linux, veuillez contacter votre éditeur de solution de facturation SESAM-Vitale.

Le terminal est prêt à l'emploi dès lors qu'il affiche « En attente ordre ».

4.2. Définition du clavier

SET-2 a été conçu pour fournir une ergonomie confortable aux utilisateurs. Voici la description de son clavier :



4.3. Paramétrage du terminal

Depuis le menu « Paramètres » disponible en appuyant sur la touche « + » du clavier, il est possible de régler les éléments suivants :

- La taille de l'affichage de l'écran (Normal ou Large)
- La durée d'affichage des différents écrans
- Le contraste de l'écran
- Le volume sonore
- La date
- L'heure
- Le N° PAD (numéro du lecteur éventuellement nécessaire pour la configuration du Galss.ini)
- Le protocole USB (PSS ou PC/SC)
- Le menu maintenance (verrouillé par un code d'accès).

Pour le bon paramétrage du SET-2, veuillez à saisir :

1. La **DATE** et l'**HEURE** courante
2. L'adresse physique, appelée **NUMERO PAD**
3. Le **mode de protocole USB** (PSS ou PC/SC).

Le Terminal Lecteur propose deux modes de communications USB :

- **Le mode PSS** : il s'agit du mode compatible avec tous les Logiciels de facturation SESAM-Vitale. Le paramétrage du fichier GALSS.INI sur le poste du travail est impératif pour le bon fonctionnement du Terminal Lecteur.
- **Le mode PC/SC** : il s'agit d'un mode de communication supporté par les Logiciels de facturation SESAM-Vitale compatibles PC/SC. La liste des logiciels compatibles est disponible sur le site du GIE-SESAM-Vitale.




N.B. :

L'adresse physique du SET-2 doit être **identique** :

- Dans le fichier de configuration GALSS.INI :
L'adresse physique correspond au champ « **PAD** » dans le fichier GALSS.INI,
- Dans le menu « Paramètres » du SET-2.

5. Annexe

Explication des icônes :

	<p>Le fabricant du produit déclare que celui-ci répond aux requis des Directives CE en vigueur. La marque CE correspond à une obligation de conformité pour les produits distribués en Europe.</p>
	<p>Ce symbole indique que ce produit contient des déchets d'équipements électriques et électroniques. Le traitement de ces déchets fait l'objet de procédures particulières en ce qui concerne la collecte et le recyclage.</p> <p>La séparation de ce type de déchet des déchets traditionnels limite le volume de déchets brûlés dans les incinérateurs ou déposés en décharge. Elle permet de participer à la conservation des ressources naturelles.</p>
	<p>« Restriction of Hazardous Substances »</p> <p>Cette Directive Européenne valorise de manière homogène la notion de responsabilité du producteur de biens électriques ou électroniques et vise à limiter l'usage de substances dangereuses dans la fabrication des produits.</p>

Votre installateur :

Les descriptions et caractéristiques figurant dans ce document sont données uniquement à titre d'information et non d'engagement contractuel.

Olaqin se réserve le droit d'effectuer sans préavis toute modification.
Tous droits de reproduction, d'adaptation, d'exécution, de traductions réservés pour tous pays.

Copyright © 2020 Olaqin
All rights reserved

Olaqin
15 rue Pagès
92150 Suresnes • France